



CARGADOR DE BATERÍAS CON RUEDAS 12 V, 140 A




CÓDIGO: **13028**

CLAVE: **CARBA-140**


CARACTERÍSTICAS

- Selector de velocidad de carga
- Amperímetro y protector térmico
- Función de arrancador para un encendido inmediato del motor
- Caimanes de acero



Camionetas

Camiones



Autos

Motocicletas

Podadoras

APLICACIONES

- Ideal para baterías convencionales de camiones, camionetas, automóviles, motocicletas y podadoras

CUIDADOS

- Ciclo de trabajo: 55A intermitentes: 30s máximo encendido / 600s mínimo apagado. 140A intermitentes: 3s máximo encendido / 360s mínimo apagado

NORMA

- Cumple con la norma NOM-001-SCFI

ESPECIFICACIONES

Tensión de entrada	127 Vca
Frecuencia	60 Hz
Corriente de entrada	0.9 / 3.4 / 11 / 26 A
Tensión de salida	12 Vcc
Corriente de salida	2 / 20 A continuos - 55 / 140 A intermitentes
Arranque de motor	140 A
Empaque individual	Caja
Caja	1

INCLUYE

2 Llantas

1 Agarradera

1 Soporte

Tornillería de instalación
